

Паспорт Информационная приставка "Тромбон - ИП".



1. Общие положения.

Информационная приставка «Тромбон – ИП» предназначен для работы в составе системы оповещения людей о пожаре и малых радиоузлов. Соответствует техническим условиям ТУ 4371-001-88310620-08 и нормативным документам: Своду правил 3.13130.2009 и ГОСТ Р 53325-2012.

Информационная приставка может работать в составе систем звукового вещания различных зданий с любыми типами трансляционных усилителей.

2. Технические характеристики.

| | |
|--|----------------|
| Радиоприёмник, CD, SD, USB-плеер | |
| • диапазон частот радиоприёмника..... | 87,5 – 108 МГц |
| • чувствительность радиоприёмника..... | 5 мкВ |
| • формат аудиофайлов воспроизводимых CD, SD, USB-плеер..... | CD, MP3 |
| • диапазон воспроизводимых частот..... | 100 – 16000 Гц |
| Номинальное выходное напряжение линейного выхода..... | 0,775 В |
| Выходное сопротивление линейного выхода..... | 10 кОм |
| Номинальный диапазон воспроизводимых частот усилителя..... | 100-16 000Гц |
| Неравномерность АЧХ в номинальном диапазоне частот не более..... | 3 Дб |
| Коэффициент нелинейных искажений в номинальном диапазоне частот не более..... | 2,0% |
| Микрофон 1 (не симметричный): | |
| • номинальная чувствительность..... | 3 мВ |
| Микрофон 2, 3 (симметричные): | |
| • номинальная чувствительность..... | 3 мВ |
| • входное сопротивление..... | 600 Ом |
| Линейные входы 1, 2: | |
| • номинальная чувствительность..... | 250 мВ |
| • входное сопротивление..... | 10 кОм |
| Вход оповещение | |
| • номинальная чувствительность..... | 280 мВ |
| • входное сопротивление..... | 600 Ом |
| Регулировка тембра: | |
| • на частоте 100 Гц..... | ± 10 дБ |
| • на частоте 10000 Гц..... | ± 10 дБ |
| Уровень ослабления звуковых сигналов на выходах в режиме «звук выключен»..... | 30дБ |
| Выходная мощность встроенного усилителя мощности..... | 30 Вт |
| Номинальное выходное напряжение трансляции..... | 10, 30, 120В |
| Сопротивления нагрузки: | |
| • для вых. напряжения 10 В..... | 4 ÷ 16 Ом |
| • для вых. напряжения 30 В..... | 30 Ом |
| • для вых. напряжения 120 В..... | 480 Ом |
| Питания прибора от сети переменного тока напряжением..... | 220 В / 50 Гц |
| Мощность, потребляемая от сети переменного тока, при номинальной нагрузке встроенного усилителя, не более..... | 80 Вт |
| Габаритные размеры (ширина/глубина/высота)..... | 438x370x88мм |
| Вес..... | 10 кг |

3. Комплект поставки.

| | |
|---|-------|
| Блок информационная приставка "Тромбон - ИП"..... | 1 шт. |
| Пульт ДУ управления радиоприёмником..... | 1 шт. |
| Инструкция по эксплуатации..... | 1 шт. |
| Антенна..... | 1 шт. |
| Кабель питания..... | 1 шт. |
| Аудиокабель..... | 1 шт. |
| Паспорт..... | 1 шт. |
| Упаковка..... | 1 шт. |

4. Свидетельство о приемке

Информационная приставка "Тромбон - ИП", серийный номер _____ дата изготовления _____ соответствует техническим условиям ТУ 4371-001-88310620-08 и признан годным к эксплуатации.

Сертификат соответствия № С-РУ.ПБ25.В.04609

Работы по выполнению условий срока годности проведены: _____ подпись _____ штамп ОТК.

5. Гарантийные обязательства

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие информационной приставки «Тромбон - ИП» всем требованиям технических условий ТУ 4371-001-88310620-08 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации и технических условиях.

Гарантийный срок эксплуатации информационной приставки оставляет 24 месяца с момента отгрузки потребителю. В течение данного срока изготовитель обязуется ремонтировать информационную приставку за свой счет, в случаях обнаружения в нем скрытых производственных дефектов или выходов его из строя. Самостоятельный ремонт информационной приставки потребителем не допускается. Доставка информационной приставки к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счет потребителя.

Действие гарантии прекращается в следующих случаях:

- выхода информационной приставки из строя по причине несоблюдения потребителем правил и условий эксплуатации;
- при обнаружении механических дефектов;
- самостоятельного ремонта информационной приставки потребителем без письменного согласия изготовителя.

Изготовитель:

ООО «СОУЭ «Тромбон», 390046, г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1А

Тел. (4912) 29-68-41, info@trombon.org, www.trombon.org

М.П.

Сервисный центр: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, строение 3, офис 628

Тел./факс +7(495)787-75-65, info@trombon.org, www.trombon.org