

**ПРИБОР УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ОПОВЕЩЕНИЯ «ТРОМБОН - ПУ-2»
ПАСПОРТ**



1. Назначение прибора управления «Тромбон - ПУ-2».

Прибор управления техническими средствами оповещения и эвакуации «Тромбон - ПУ-2» (далее в тексте – Прибор или Прибор управления) предназначен для построения системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) до 2-го типа. Тип используемых пожарных оповещателей – звуковые, световые, комбинированные.

Прибор обеспечивает питание оповещателей и контроль исправности линий связи с оповещателями. У Прибора предусмотрена возможность сопряжения СОУЭ с каналами оповещения МЧС. Прибор Работает как от основного так и о резервного источника питания.

Прибор соответствует техническим условиям ТУ 4371-001-88310620-08 и нормативным документам: Своду правил 3.13130.2009 и ГОСТ Р 53325-2012.

2. Технические характеристики прибора «Тромбон – ПУ-2».

Основное питание Прибора - от сети переменного тока с напряжением / частотой:	220V ^{+22B} _{-33B} /50±4Гц
Мощность, потребляемая Прибором в режиме оповещения от сети 220 В, не более	40 Вт
Напряжение / емкость встроенного источника резервного электропитания:	12 В / 4,5 А*ч
Время работы Прибора от аккумуляторной батареи в дежурном режиме не менее:	24-х часов
Время работы Прибора от аккумуляторной батареи в режиме оповещения не менее:	1-го часа
Количество тревожных входов для подключения установки пожарной сигнализации (АУПС):	2
Вход для подключения блока сопряжения с системой оповещения гражданской обороны:	1
Количество линий оповещения:	2
Напряжение в линии связи с оповещателями:	12 В ± 3 В
Максимальная допустимая ток для каждой линии оповещения	1 А
Номинал концевое резистора для каждой линии оповещения	1 КОм 0,25 Вт
Габаритные размеры, не более:	220x170x80 мм
Масса с установленной аккумуляторной батареей 12 В 4,5 А*ч, не более	4 Кг
Вид установки	Настенная

3. Комплект поставки.

Прибор управления «Тромбон – ПУ-2»	- 1 шт.
Ключ включения/выключения	- 2 шт.
Диод развязки системы контроля линий оповещения	- 20 шт.
Резистор 1 КОм 0,25 Вт	- 2 шт.
Винт крепления с дюбелем	- 2 шт.
Инструкция по эксплуатации	- 1 шт.
Паспорт	- 1 шт.

Внимание:

Аккумуляторная батарея 12 В 4,5 А*Ч в комплект поставки прибора не входит и приобретается отдельно!

4. Гарантийные обязательства.

Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие Прибора «Тромбон – ПУ-2» техническим условиям ТУ 4371-001-88310620-08, паспортным данным и инструкции по эксплуатации при соблюдении потребителем условий, изложенных в инструкции по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации Прибора составляет 24 месяца с момента отгрузки потребителю. В течение данного срока изготовитель обязуется отремонтировать Прибор за свой счет, в случаях обнаружения в нем скрытых производственных дефектов или выходов его из строя. Самостоятельный ремонт Прибора потребителем не допускается. Доставка прибора к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счет потребителя.

Действие гарантии на Прибор прекращается в следующих случаях:

- выхода Прибора из строя по причине несоблюдения потребителем правил и условий эксплуатации;
- при обнаружении механических дефектов;
- самостоятельного ремонта Прибора потребителем без письменного согласия изготовителя.

5. Сведения о приемке.

Прибор управления, серийный номер _____ дата изготовления _____
соответствует техническим условиям паспортным данным и признан годным к эксплуатации.

Сертификат соответствия № С-РУ.ПБ16.В.00464. Отметка ОТК: Подпись _____, штамп

Срок годности – 10 лет со дня изготовления.

Работы по выполнению условий срока годности проведены: _____ подпись _____ штамп ОТК.

6. Изготовитель:

ООО «СОУЭ «Тромбон»:

390046, г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1А, тел./факс: (4912) 29-68-41

www.trombon.org, info@trombon.org

МП